

Bematech - Configuração MP2500 TH (USB) - Milersoft Siga 2008

1. Atualize o sistema Milersoft Siga 2008 e após instale o driver da impressora (baixe do site do fabricante).
2. Selecione o modelo correto na instalação. Após clique em Continuar, irá aparecer a opção Adicionar Porta, clicando em Adicionar, aparecerá uma mensagem solicitando desligar e ligar a impressora e após, Continuar;
3. Em Dispositivos e Impressoras, deixe a impressora como Padrão. As configurações de salto, gaveta e corte devem ser feitas no driver da impressora pelo Windows em Propriedades de MP-2500 TH, na aba Configurações do Dispositivo.

- Atribuição de Formulário a Bandeja

Automático: Print width 80mm 30cm

- Opções instaláveis

Paper Cut: Full cut at Doc End
Open Cash Drawer (Pin #2): After End
Open Second Cash Drawer (Pin #5): Never
Buzzer On Time: 300ms
Buzzer Off Time: 300ms
Buzzer Repeat: 5x
Buzzer Activate: Never
Print Header Logo: None
Header Logo Alingment: Left
Print Footer Logo: None
Footer Logo Alingment: Left
Remove Empty Lines: End Of Doc

4. Abra o CHM e inclua a impressora como Normal, Genérica Não Comitante [110];
5. A gaveta deve ser incluída como Gaveta genérica em Impressora [401].

OBS: Caso o salto entre o cupom fique grande, vá em C:\SIGA\CHM e abra o CHM.CFG, procure o parâmetro SALTOLINHA e altere o valor para SALTOLINHA=3. Outro detahe importante deste modelo é que, no CHM, a impressão só é enviada na finalização do cupom.